

Auto-Close Funktion ein und ausschalten

1. Halten Sie die [UP] Taste gedrückt bis im Display folgendes Zeichen angezeigt wird [-].
2. Nun können Sie mit den Tasten [UP] und [DOWN] zwischen [0] und [9] Minuten wählen.
3. Wenn Sie die gewünschte Zeit eingegeben haben, müssen Sie die Programmierung mit der Taste [SET] beenden.

Wenn das Tor nun geöffnet wird, schließt sich das Tor wieder von ganz alleine. Sie können maximal eine Wartezeit von 9 Minuten eingeben, mehr ist nicht möglich. Sie sollten diese Funktion aber nur dann benutzen, wenn Sie eine Abschaltleiste oder einen Trennschalter unten am Tor angebracht und diesen mit den Anschlüssen vom Antrieb verbunden haben (Photo Beam Anschluss). Wenn das Tor unbeaufsichtigt schließen soll, dann müssen Sie immer bedenken das sich Kinder oder Tiere in der Nähe aufhalten könnten. Sicherheit kommt immer vor Funktion!

DJ Transport / Machermann Germany
An der B5 Nr. 21
D-25709 Helse
Germany

Support:

anfrage@machermann-germany.de

Telefon: +49(0)4851-957894

FAX : +49(0)4851-957895